

# Vzdálený indikátor FAA-420-RI-DIN

www.boschsecurity.cz



**BOSCH**

Stvořeno pro život



- ▶ 360° viditelnost, pro montáž na stěnu i do stropu
- ▶ Snadná instalace pomocí zasunutí
- ▶ Jednoduché vedení kabelů pomocí držáku svazku kabelů a všesměrových vylamovacích otvorů
- ▶ Kryt s dlouhou životností a robustní konstrukcí
- ▶ Úsporné světlo LED

Vzdálený indikátor se používá, je-li automatický hlásič namontován na skrytém místě nebo není přímo viditelný, nachází se například v uzavřených místnostech, stropních podhledech nebo stěnách. Doporučujeme montovat vzdálený indikátor na chodbách nebo přístupových cestách do odpovídajících částí budov nebo místností. Verze vyhovující normě DIN je vybavena průhledným červeným signálním displejem. Design vzdáleného indikátoru vyhovuje požadavkům normy DIN 14623.

Tento indikátor nabízí tři provozní režimy:

- Provozní režim 1, při kterém indikátor trvale svítí červeně (viz poznámka o omezení proudu).
- Provozní režim 2, při kterém indikátor trvale svítí červeně s interním omezením proudu.
- Provozní režim 3, při kterém indikátor bliká červeně.

## Certifikáty a osvědčení

Oblast	Certifikace	
Evropa	CPR	0786-CPR-21481 FAA-420-RI-DIN/ FAA-420-RI-ROW
Německo	VdS	G 215079 FAA-420-RI-DIN
Evropa	CE	FAA-420-RI-DIN/-ROW

## Poznámky k instalaci/konfiguraci

- Ke každému vzdálenému indikátoru lze připojit pouze jeden hlásič. Je však možné řídit více než jeden hlásič na sběrnici LSN, pokud odpovídajícím způsobem nakonfigurujete ústřednu pomocí softwaru pro vzdálené programování (RPS).
- Součet délek kabelů mezi zařízeními LSN a vzdálenými indikátory a mezi vazebnými členy LSN a běžnými zařízeními na periferním zařízení LSN nesmí překročit 500 m.
- V případě použití nestíněných kabelů je maximální délka kabelu mezi zařízením LSN (např. hlásičem) a vzdáleným indikátorem omezena na 3 m.
- V případě připojení ke hlásičům LSN používejte režim 1 nebo 3.
- V případě připojení k hlásiči nepřipojenému ke sběrnici LSN je nutné proud provozního režimu 1 externě omezit na maximálně 30 mA.

## Technické specifikace

Provozní napětí	
• Provozní režim 2	8,5 až 33 V ss
• Provozní režim 3	11 až 33 V ss

Odběr proudu pro signalizaci	
• Provozní režim 1	3 mA
• Provozní režim 2	11 až 14 mA
• Provozní režim 3	3 mA
Přípustný průměr vodiče	0,6 až 1,0 mm
Rozměry	85 mm x 85 mm x 35 mm
Hmotnost	65 g
Provozní teplota	0 °C až +65 °C
Přípustná relativní vlhkost	< 95 % (nekondenzující)
Třída krytí podle IEC 60529	IP 40

### Informace o objednání

#### Vzdálený indikátor FAA-420-RI-DIN

Pro případy, kdy není automatický hlásič přímo viditelný nebo je namontován do stropního podhledu či dvojité podlahy.

Tato verze vyhovuje normě DIN 14623.

Číslo objednávky **FAA-420-RI-DIN**

#### Zastoupeno společností:

**Czech Republic**  
Bosch Security Systems s.r.o.  
Pod Višňovkou 1661/35  
140 00 Praha 4,  
Česká Republika  
Tel.: +420 261 300 244  
Fax: +420 261 300 249  
cz.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.cz